

YUS180附件系列

L1

聯網器

1. 設有室內機、門口機、管理機端子和兩個總線端子
2. 佔線忙音提示、信號中繼
3. 12位DIP開關,可設置999個樓別號技術參數
4. 設有故障指示燈
5. 工作電壓: DC18V
6. 工作電流: 靜態<25mA 工作<60mA
7. 外型尺寸: 180mmX125mmX32mm



V1

雙向視頻放大器

1. 雙向視頻信號放大
2. 四路視頻信號輸出
3. 自動增益控制高頻補償
4. 設有故障指示燈
5. 工作電壓: DC18V
6. 工作電流: 靜態<25mA 工作<60mA
7. 外型尺寸: 180mmX125mmX32mm



C1/C2

選通器

1. 四路信號切換
2. 接線端口: 四路門口機接線端子
3. 工作電壓: DC18V
4. 設有故障指示燈
5. 工作電流: 靜態<25mA 工作<60mA
6. 外型尺寸: 180mmX125mmX32mm



B2

轉換器

1. 被監視功能: 在室內機和管理機上監視B2轉換器時, 轉換器通過繼電器外加電源給攝影機供電, 此時動作燈2P黃燈亮, 能看到攝影機的圖像。否則不給繼電器供電。
2. 信號轉換功能: 在室內機和管理機上監視轉換器時, 室內機或管理機按開鎖鍵後, 開鎖信號轉換為開關接點動作。NC和COM斷開, NO和COM接通, 時間為2秒, 同時動作燈1P綠燈亮, 時間也為2秒。
3. 工作電壓: DC18V
4. 工作電流: 靜態<15mA 工作<70mA
5. 外型尺寸: 180mmX125mmX32mm



S2/S4

二/四路樓層分配器

1. 視頻放大和分配
2. 二/四路分支接線端子
3. 提供短路、斷路保護
4. 設有樓層故障指示燈
5. 工作電壓: DC18V
6. 工作電流: 靜態<25mA 工作<50mA
7. 外型尺寸: 180mmX125mmX32mm



T1

集線器

1. 接線端口: 四路總線輸入、一路總線輸出
2. 四路分支接線端子
3. 視、音頻信號切換
4. 設有故障指示燈
5. 工作電壓: DC18V
6. 工作電流: 靜態<25mA 工作<60mA
7. 外型尺寸: 180mmX125mmX32mm



RI-200RC

門口機用遙控器

1. 紅外線發射
2. 無線讀卡設定、解除、編輯功能
3. 工作電壓: DC3V (鋰電池CR2032 X 1)
4. 外型尺寸: 90mmX55mmX8mm



I2

信息存儲器

1. BUS IN : 接L1的TO-180R端子
2. BUS OUT: 接第一個樓層的S4 SYSTEM IN端子
3. 設有故障指示燈
4. 工作電壓: DC18V
5. 工作電流: 靜態<140mA 工作<200mA
6. 外型尺寸: 180mmX125mmX32mm



YUS-R7FH

室內機用遙控器(通用)

1. 紅外線發射
2. 無線防盜設定、解除、呼叫、通話調整、影像數位調整、開鎖、編輯功能
3. 無線樓號設定、解除、信息讀取、監視功能
4. 工作電壓: DC3V (鋰電池CR2032 X 2)
5. 外型尺寸: 130mmX55mmX14mm

